

Pure Sine Wave Inverter 12V DC 600W RCD



Inwerter falowy o mocy 600W z sinusoidą czystą o napięciu wyjściowym 230V AC do pojazdów 12V

Działa ze wszystkimi pojazdami 12 V, wytwarzając zasilanie sieciowe 230 V o mocy 600 W dla wszystkich urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń wrażliwych.



1. Moc szczytowa 1200 W.2. Zabezpieczenie RCD

1. Wysoka moc rozruchowa. Spada do 600 W ciągłego zasilania. 2. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zastępuje zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącza inwerter w przypadku wykrycia usterki między napięciem a uziemieniem. Chroni to użytkownika przed porażeniem prądem.



Port ładowania USB 2,1 A

Do ładowania telefonów komórkowych lub mniejszych urządzeń elektronicznych podczas korzystania z głównego źródła zasilania z inwertera.



Alarm niskiego poziomu naładowania baterii przy napięciu 10V i wyłączenie przy napięciu 9,5V

Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora ostrzega użytkowników o rozładowaniu akumulatora pojazdu i konieczności zaprzestania korzystania z inwertera. Gdy napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej 9,5 V, inwerter wyłączy się, aby ochronić akumulator pojazdu i umożliwić jego ponowne uruchomienie.



Wysokiej jakości inwertery

OSRAM POWERinvert PRO to szeroka gama profesjonalnych, wytrzymałych inwerterów (inwerterów). Dostępne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do zastosowań 12V i 24V. Inwertery OSRAM POWERinvert Pro pobierają prąd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniają go na prąd sieciowy 230V AC umożliwiając uruchomienie i obsługę sprzętu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery Pure Sine Wave wytwarzają falę sinusoidalną o tej samej częstotliwości co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do zasilania wrażliwej elektroniki. Inwertery Modified Sine Wave mają zmodyfikowaną częstotliwość, co oznacza, że będą zasilac mniej skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzędzia.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Number Of Phases	Peak Power Rating (up to 200ms)	No Load Current	Output voltage
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 600W	Single	2 * rated power for 0.2s	< 1.5 A	200 - 240 Vrms

Opis produktu	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Prąd szczytowy (A)	Zakres napięcia wejściowego	Input Current
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 600W	600 W	118	(12V NOM) 9.5 V - 16.5 V	59 A

Opis produktu	Wymiary i waga		Trwałość	Programmable features	Certyfikaty i Normy
	Input Cable Gauge / Length	Wysokość	Gwarancja	Thermal Protection	Normy
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 600W	600mm, 14mm^2	900 mm	2 years	Tak	CE / E- Mark

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 600W	07-03-2024	4052899631045	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Pure Sine Wave Inverter 12V DC 600W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9b1254d7-0516-44c3-b467-54ae5d91b019

Pobierz dane

Plik	
	User instruction POWERinvert PRO Pure Sine Wave Inverter

Instrukcja bezpieczeństwa

Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

Informacje prawne

Zgodne z CE

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.