


# Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W



**Inwerter falowy o mocy 2000W z sinusoidą modyfikowaną o napięciu wyjściowym 230V AC do pojazdów 12V**

Działa ze wszystkimi pojazdami 12 V, wytwarzając zasilanie główne 230 V o mocy 2000 W.



**Moc szczytowa 4000 W**

Wysoka moc rozruchowa. Spada do 2000W ciągłego zasilania.



**Port ładowania USB 2,1 A**

Do ładowania telefonów komórkowych lub mniejszych urządzeń elektronicznych podczas korzystania z głównego źródła zasilania z inwertera.



**Alarm niskiego poziomu naładowania baterii przy napięciu 10,5V i wyłączenie przy napięciu 10,0V**

Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora ostrzega użytkowników o rozładowaniu akumulatora pojazdu i konieczności zaprzestania korzystania z inwertera. Gdy napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej 10 V, inwerter wyłączy się, aby ochronić akumulator pojazdu i umożliwić jego ponowne uruchomienie.



## Wysokiej jakości inwertery

OSRAM POWERinvert PRO to szeroka gama profesjonalnych, wytrzymałych inwerterów (inwerterów). Dostępne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do zastosowań 12V i 24V. Inwertery OSRAM POWERinvert Pro pobierają prąd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniają go na prąd sieciowy 230V AC umożliwiając uruchomienie i obsługę sprzętu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery Pure Sine Wave wytwarzają falę sinusoidalną o tej samej częstotliwości co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do zasilania wrażliwej elektroniki. Inwertery Modified Sine Wave mają zmodyfikowaną częstotliwość, co oznacza, że będą zasilać mniej skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzędzia.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu                            | Informacje o produkcie | Dane elektryczne            |                    |                                          |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                                          | Number Of Phases       | Zakres napięcia wejściowego | Prąd szczytowy (A) | Continuous Power Rating (up to 12 hours) |
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W | Single                 | (12V NOM) 10 V - 16 V       | 392                | 2000 W                                   |

| Opis produktu                            | Output voltage | No Load Current | Input Current | Wymiary i waga             |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
|                                          |                |                 |               | Input Cable Gauge / Length |
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W | 200 - 240 Vrms | < 0.8 A         | 196 A         | 600mm                      |

| Opis produktu                            | Trwałość  | Programmable features | Certyfikaty i Normy | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Gwarancja | Thermal Protection    | Normy               | Podstawowy identyfikator artykułu                                                                                    |
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W | 2 years   | Tak                   | CE                  | 4052899631083                                                                                                        |

| Opis produktu                            | Substancja z listy kandydackiej 1 | Numer CAS substancji 1 | Instrukcja bezpiecznego stosowania                                                                              | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W | Lead                              | 7439-92-1              | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. | f4848e89-57c8-4ab5-809f-5926b20b6936 |

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>POWERinvert PRO Modified Sine Wave Inverter |

**Instrukcja bezpieczeństwa**

Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

**Informacje prawne**

Zgodne z CE

**Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.