


Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W




Inwerter falowy o mocy 2000W z sinusoidą modyfikowaną o napięciu wyjściowym 230V AC do pojazdów 12V

Działa ze wszystkimi pojazdami 12 V, wytwarzając zasilanie główne 230 V o mocy 2000 W.



Moc szczytowa 4000 W

Wysoka moc rozruchowa. Spada do 2000W ciągłego zasilania.



Port ładowania USB 2,1 A

Do ładowania telefonów komórkowych lub mniejszych urządzeń elektronicznych podczas korzystania z głównego źródła zasilania z inwertera.



Alarm niskiego poziomu naładowania baterii przy napięciu 10,5V i wyłączenie przy napięciu 10,0V

Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora ostrzega użytkowników o rozładowaniu akumulatora pojazdu i konieczności zaprzestania korzystania z inwertera. Gdy napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej 10 V, inwerter wyłączy się, aby ochronić akumulator pojazdu i umożliwić jego ponowne uruchomienie.



Wysokiej jakości inwertery

OSRAM POWERinvert PRO to szeroka gama profesjonalnych, wytrzymałych inwerterów (inwerterów). Dostępne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do zastosowań 12V i 24V. Inwertery OSRAM POWERinvert Pro pobierają prąd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniają go na prąd sieciowy 230V AC umożliwiając uruchomienie i obsługę sprzętu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery Pure Sine Wave wytwarzają falę sinusoidalną o tej samej częstotliwości co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do zasilania wrażliwej elektroniki. Inwertery Modified Sine Wave mają zmodyfikowaną częstotliwość, co oznacza, że będą zasilac mniej skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzędzia.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		
Opis produktu	Number Of Phases	Input Current	No Load Current	Output voltage
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	Single	196 A	< 0.8 A	200 - 240 Vrms

				Wymiary i waga
Opis produktu	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Prąd szczytowy (A)	Zakres napięcia wejściowego	Input Cable Gauge / Length
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	2000 W	392	(12V NOM) 10 V - 16 V	600mm

	Trwałość	Programmable features	Certyfikaty i Normy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Gwarancja	Thermal Protection	Normy	Date of Declaration
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	2 years	Tak	CE	07-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	4052899631083	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	f4848e89-57c8-4ab5-809f-5926b20b6936

Pobierz dane

Plik	
	User instruction POWERinvert PRO Modified Sine Wave Inverter

Instrukcja bezpieczeństwa

Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

Informacje prawne

Zgodne z CE

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.