

ORIGINAL MINIXEN

Oryginalna część zamienna



Oplacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Samochodowe arówki sygnalizacyjne ORIGINAL MINIXEN mog by wykorzystane do owietlenia wntrza lub jako owietlenie do czytania. Odkryj te oryginalne czci zamienne firmy OSRAM w niezawodnej jakoci OEM w szerokiej gamie produktów.



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	80 lm

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions			Trwałość
	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość	Średnica	Trwałość B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	400 hr
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr

Opis produktu	Trwałość Tc	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	-	4050300885896 4008321095787	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

