

# ORIGINAL - PSX PSX26W

## Części zapasowe OSRAM



### Części zapasowe OSRAM

Odkryj nasze żarówki ORIGINAL PSX. Te części zamienne to typy żarówek sygnalizacyjnych do różnych zastosowań. Zapewniają wysoki i stały strumień świetlny.

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	6851
---------------------	------

### Dane elektryczne

Moc wejściowa	26
Napięcie nominalne	12.0
Moc znamionowa	24
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5

### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	500
Strumień świetlny, tolerancja	+10

### Physical Attributes & Dimensions

Średnica	18.5
Masa produktu	9.60
Długość	46.7
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG18.5d-3

### Trwałość

Trwałość B3	500
Trwałość Tc	1000

### Możliwości

Technologia	AUX <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PSX26W
---------------	--------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-07-2024
Primary Article Identifier	4062172160100

## Karta katalogowa produktu

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172160124	ORIGINAL - PSX PSX26W		- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

# OSRAM